



Extender HDMI Inalámbrico de 200 Metros

Marca: NETCOM.

Modelo: PE-EXI200.

Descripción

Este extender inalámbrico HDMI puede conectar de forma inalámbrica una computadora portátil, PC, cámara, TV stick o TV box a una pantalla en segundos con una distancia de transmisión de hasta 200 metros en espacios abiertos con una resolución de hasta 4K@30Hz sin pérdida, y tiene función de ajuste automático para lograr la mejor experiencia de vídeo/audio. Esta función HDMI le permite disfrutar de una calidad de imagen ultra clara en la pantalla grande. El transmisor y receptor HDMI inalámbrico admite hasta 8 receptores y ofrece funciones como control remoto por infrarrojos, KVM y función de bucle HDMI. Transmite su contenido favorito a hasta 8 pantallas en diferentes habitaciones simultáneamente sin necesidad de cables HDMI largos ni configuraciones complicadas. El transmisor está diseñado con un puerto de salida HDMI, simplemente conecte su TV s-tick o decodificador de cable y luego podrá reproducirlo en varias pantallas al mismo tiempo. Transmisión inalámbrica de doble banda, adopta el esquema inteligente de transmisión inalámbrica de doble frecuencia 5G/5.8GHz. Con la función KVM, conecte un teclado y un mouse al receptor y controle de forma remota su computadora portátil u otro dispositivo ubicado en el transmisor. La función de control remoto por infrarrojos le permite cambiar fácilmente los canales de su decodificador de cable, incluso si está ubicado en una habitación diferente. Disfrute de sus programas, películas y juegos favoritos con facilidad, sin cables enredados ni alcance limitado. Admite una amplia gama de resoluciones que incluyen 480i/576i -4k@30hz, 1080p@50/60Hz, SVGA-WUXGA.

El extender HDMI inalámbrico puede transmitir cualquier aplicación HDCP gratuita o patentada que desee ver en una pantalla grande con dos modos de transmisión para elegir

Modo SP: un transmisor se puede emparejar con hasta 8 receptores simultáneamente para reflejar varias pantallas.

¿Cómo agrego más receptores?

Cambie TX y RX al modo SP y suminístreles energía.

Conecte el cable HDMI a HDMI OUT de RX y HDMI IN de TX para emparejarlos.

Cuando la tercera luz de TX y RX está siempre encendida, el emparejamiento se completa.

Después del emparejamiento, se emparejarán automáticamente la próxima vez.

Para eliminar el emparejamiento, presione y mantenga presionado el botón REST durante 5 segundos, luego apague y reinicie la unidad.

Notas:

El alcance en interiores puede reducirse a 20-40 m debido a puertas, paredes y otros dispositivos de radio.

El kit HDMI inalámbrico solo es compatible con el formato de audio PCM/estéreo digital de 2 canales, Dolby Digital no es compatible.

La interfaz USB "Receive" solo admite la conexión de un mouse con cable USB y teclados estándar con cable 104, y no admite ningún otro dispositivo USB.

IMAGEN REFERENCIAL



DIAGRAMA DE APLICACIÓN

