



Extender HDMI KVM de 60 Metros

Marca: NETCOM.

Modelo: PE-EXU060.

Descripción

Este extensor KVM HDMI le permite el uso de un teclado, mouse y monitor a través de Cat5e/Cat6/Cat7, permite extender hasta 60 metros, una señal de vídeo de y audio HDMI a través de un solo cable de red, además el extensor incluye dos puertos USB que le permiten conectar otros dispositivos USB, como su teclado y mouse.

Con un transmisor y un receptor, este extensor KVM le ofrece una solución completa e integral que permite la instalación, a fin de mantener su equipo ordenado. Además, se utiliza cableado Ethernet CAT5e/CAT6 o CAT7, lo cual evita los gastos y molestias de tener que adquirir cables especiales y permite aprovechar la infraestructura de red existente, transmite asombrosa calidad de imágenes 4K UHD a su pantalla, con compatibilidad de resoluciones de hasta 3840 x 2160p a 60Hz.

Especificaciones:

Longitud del cable CAT5E/CAT6/CAT7 entre Rx y TX.	60 metros
Entrada HDMI.	4k@60Hz/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Salida HDMI.	4k@60Hz/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
Ancho de banda máximo.	600MHz
Velocidad máxima en baudios.	3x6Gbps
Entrada de señal de vídeo.	0,5 ~ 1,5 voltios p-p
Señal de salida DDC.	P-p de 5 voltios (TTL)
Distancia del cable HDMI de entrada.	≤ 10m AWG26 HDMI cable estándar
Distancia del cable HDMI de salida.	≤ 10m AWG26 HDMI cable estándar
Corriente de funcionamiento TX Max.	350mA
Corriente de funcionamiento RX Max.	200mA
Formato del adaptador de corriente de entrada:	AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V

Formato del adaptador de corriente de salida: DC5V/1A

Rango de temperatura de funcionamiento (-15 A + 55 °C)

Rango de humedad de funcionamiento. 5 a 90% RH (sin condensación)

Dimensiones (largo x ancho x Alto). 107x105x27,3 (mm)

Notas:

1. Para obtener una definición nítida se recomienda usar cable de red 100% puro cobre.
2. Los puertos USB solo son para conectar mouse y teclado, no otros periféricos.

IMAGEN REFERENCIAL

