

Divisor / Splitter HDMI de 4 Puertos V2.1

Marca: NETCOM.

Modelo: PE-SH0204.

Descripción

Este splitter HDMI 1x4 utiliza una única fuente HDMI, accediendo a múltiples receptores HDMI. Permite que un dispositivo HDMI se divida fácilmente en 4 monitores o proyectores compatibles con HDMI. Además, se puede colocar al final de un cable HDMI largo para regenerar la señal HDMI. La resolución de este divisor HDMI puede ser de hasta 8K@60Hz (7680x4320). Este producto es compatible con la función de gestión EDID, viene con ocho tipos de modo EDID, los usuarios pueden elegir según sus propias necesidades. Amplia compatibilidad, compatible con PC/computadora, PS4 Pro, PS5, Xbox Series, Fire Stick, Apple TV, reproductor de Blu-ray, chromecast, ROKU 4, decodificadores, cámaras digitales, proyectores y otros dispositivos HDMI.

Características:

Puertos HDMI: 1 ingreso, 4 salidas.

Compatible con: HDMI 2.1 y HDCP 2.3.

Resolución HDMI: admite múltiples resoluciones de hasta 8K @60Hz, 4K @144Hz, 4K @120Hz, 1080P@240Hz.

Formato de vídeo compatible: 8/10/12bit Deep color.

Formato de audio compatible: Dolby-trueHD/DTS/DSD/2/1/2.

Velocidad máxima en baudios: 40Gbps.

Distancia del cable de entrada: (resolución 8K/60Hz) ≤ 5M Cable estándar HDMI 2,1.

Distancia del cable de salida: (resolución 8K/60Hz) ≤ 10M Cable estándar HDMI 2,1.

Soporte HDR 10.

Soporte DE GESTIÓN EDID.

Admite CEC (solo salida).

Soporta el número de teléfono (solo el número de teléfono), 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2.

IMAGEN REFERENCIAL



Diagrama de Conexión

